



FlexLED – 1-seitiges LED-Lichtband auf Haspel



Produkteigenschaften

Mit unserem einseitig leuchtenden LED-Lichtband FlexLED sparen Sie bei temporären Beleuchtungsinstallationen nicht nur Energie, sondern durch den einfachen Auf- und Abbau auch enorm viel Zeit.

Ummantelt mit einem langlebigen PVC-Schlauch, garantiert dieses LED-Lichtband absolute Flexibilität und eine extrem hohe Lichtausbeute. Die Schutzart von IP65 erlaubt Ihnen den Einsatz im Innen- sowie Aussenbereich.

Der LED-Lichtschlauch wird anschlussfertig mit 10 Meter oder 25 Meter auf einer Haspel geliefert. Der Netzanschluss erfolgt über das mitgelieferte Anschlusskabel. Das FlexLED Lichtband ist schnell und einfach koppelbar und kann so beliebig auf eine maximale Länge von 100m erweitert werden.

Bitte beachten Sie unbedingt die bei den Produkten beiliegende Gebrauchsanweisung!

Technische Daten

LED Leistung	LEDs einseitig (180 LEDs/m)
Systemleistung	12W/m
Lichtstrom	1.500lm/m
Lichtfarbe	4.000K
Abstrahlwinkel	120° einseitig
Lebensdauer	> 30.000h
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK10
Temperatur Einsatzbereich	-25°C bis +55°C
Gewicht Haspel mit 10m	ca. 2 kg
Gewicht Haspel mit 25m	ca. 4 kg
Abmessung Lichtband (B×H)	16 x 8 mm
Länge	10 m / 25 m (erweiterbar auf max. 100m)
Anschlusskabel	1,5 m (2x1,5 mm ² Gummikabel mit IP44 Konturenstecker)

EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Beschreibung
841103	FLEXLED.HASPEL.25M.1x180.230V.300W.4000K. SET.M.ZUL.1,5M	Lichtband 25 m auf Haspel einseitig, 12W/1500lm per Meter, IP65, IK10, 1x180 LED's /m mit Anschluss-Set 1,5 m
841104	FLEXLED.HASPEL.10M.1x180.230V.120W.4000K. SET.M.ZUL.1,5M	Lichtband 10 m auf Haspel einseitig, 12W/1500 lm per Meter, IP65, IK10, 1x180 LED's /m mit Anschluss-Set 1,5 m

Zubehör / Ersatzteile

EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Beschreibung
841075	FLEXLED.ANSCHLUSSLEITUNG.1,5M.KONT.STECKER/ KUPPLUNG	Anschlussleitung 1,5 m 2x1,5 mm ² mit Konturenstecker und Sonderkupplung
800885	FLEXLED.T.KABELVERBINDER.IK-CT10	T-Verbinder
841174	FLEXLED.1S.CLIPBEFESTIGUNG	FlexLED Befestigungsschelle, einseitig
141156	FLEXLED.REPARATURSET.VERBINDER	FlexLED Reparaturset Verbinder
141157	FLEXLED.REPARATURSET.STECKER.KUPPLUNG	FlexLED Reparaturset Stecker und Kupplung
861102	FLEXLED.ZWISCHENSCHALTER.IP65.MAX1500W.120M	Zwischenschalter IP65 für FlexLED max. 1500W (120 m)
861101	FLEXLED.BEWEGUNGSMELDER.360°.3/5/8m.5s/90s/3 min/10min.IP65	Bewegungsmelder 360° 3/5/8m 5s/90s/3min/10min IP65 zu FlexLED
841160	FLEXLED.VERLÄNGERUNGSKABEL.5M.2X1,5mm ² . H07RN-F	Verlängerungskabel 5m 2x1,5mm ² H07RN-F zu FlexLED



CE IK10

GIFAS
ELECTRIC

GIFAS ELECTRIC
Gesellschaft m.b.H.
Strass 2
5301 Eugendorf
AUSTRIA

www.gifas.at
verkauf@gifas.at
+43 6225/7191-0
+43 6225/7191-561
+49 8654/404-2000



FlexLED – Not-Akkupaket (optional)



Produkteigenschaften

Mit dem Not-Akkupaket kann die FlexLED bei Stromunterbruch bis maximal 2 Stunden bei reduzierter Helligkeit weiter betrieben werden.

Der Akkuzustand kann durch betätigen des Leuchtdrucktasters angezeigt werden.

Es verfügt über einen intern eingebauten Batterieladeschutz mit Schutz vor Überladung und Überentladung.

Das Not-Akkupaket wird mit Schukostecker und Sonderkupplung geliefert.

Technische Daten

Leistung	50W
Notbetrieb Akku	120min
Akkustand	Anzeige durch Kontrollleuchte
Angeschlossene Leistung	max. 1.500W
Eingangsspannung	100-277VAC
Batterie	6.000mAh Li-Ion Akku
Ladedauer	> 24h
Schlagfestigkeit	IK08
Notfall-Auslösezeit	< 1s
Temperatur Einsatzbereich	-10°C bis +45°C
Schutzart	IP65
Gewicht	2,7 kg
Anschlusskabel	1,5m (3×1,5 mm ² Gummikabel mit IP44 Schukostecker)



Notbetrieb Helligkeit 2-seitiges LED-Lichtband:

10m:	30%	450 lm/m
25m:	20%	300 lm/m
50m:	10%	150 lm/m
100 m:	5%	75 lm / m

Akkustandabfrage

Drücken Sie bei eingeschalteter Notfunktion kurz auf den Leuchtdrucktaster, um die Stromversorgung anzuzeigen.

Anzahl der roten Lichtblitze (blinken):

1× =	0% – 20% verbleibende Leistung
2× =	20% – 40% verbleibende Leistung
3× =	40% – 60% verbleibende Leistung
4× =	60% – 80% verbleibende Leistung
5× =	>80% verbleibende Leistung

EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Beschreibung
841074	FLEXLED.NOTSTROMAKKU.50W.LIIO.22,2V.6000mAh	Notstromakku 50 Watt, 100-277VAC, 50-180VDC mit 1,5 m 3x1,5 mm ² Anschlussleitung Schukostecker u. Sonderkupplung

Bitte beachten Sie unbedingt die bei den Produkten beiliegende Gebrauchsanweisung!